

ファームウェア・アップデート方法

ベクトル・ネットワーク・アナライザ
R&S®ZNB



内容

- ファームウェア・アップデート前の準備
 - ファームウェア・アップデート時の注意
 - ファームウェアのダウンロード
 - Windows Operating Systemの確認方法
 - ファームウェアバージョンの確認方法
- ファームウェア・アップデート方法
 - アプリケーションの終了
 - ファームウェアのアップデート
- ファームウェア・アップデート後
 - アプリケーションの起動

受付時間：9:00～18:00
(土、日、祭日を除く)
※Fax、E-mailは24時間受け付け

お問い合わせ先

修理・校正

Tel : 0120-138-065 (048-829-8061)
Fax : 048-822-3156
E-mail : service.rsjp@rohde-schwarz.com

製品の取り扱い

Tel : 0120-190-722 (東京)
Fax : 03-5925-1285 (東京)
E-mail : Technical-Support.Japan@rohde-schwarz.com

Web : <http://www.rohde-schwarz.co.jp>

ファームウェア・アップデート前の準備

ファームウェア・アップデート時の注意

- ファームウェア ≥ 2.40 から < 2.40 へダウングレードする場合
 - 別途お問い合わせください
- ファームウェア・アップデート中は Calibration UnitをZNBから外しておいてください
- Windows Operating System (32bit/64bit)によってファームウェアが異なります

ファームウェア・アップデート前の準備

ファームウェアのダウンロード

■ Rohde&Schwarzのホームページから最新のファームウェア(.msiファイル)をダウンロードしてください

Rohde&Schwarzのホームページ → Products → Test&Measurements → Network Analyzer → Mid range → [R&S®ZNB Vector Network Analyzers](#) → Firmware



<https://www.rohde-schwarz.com/firmware/zva/>



ファームウェア・アップデート前の準備

Windows Operating Systemの確認方法



- SETUPボタン
- Setup → Info
- Hardwareタブ
- Application Typeの項に32/64 bitの記載があります



ファームウェア・アップデート前の準備

ファームウェアの確認方法

- SETUPボタン
- Setup → Info
- Hardwareタブ
- Firmware Versionsの項に記載があります



ファームウェア・アップデート方法

アプリケーションの終了

- FILEボタン
- More
- Exit





- ファームウェア・アップデートが完了するまで絶対に電源を切らないでください

ファームウェア・アップデート方法

ファームウェアのアップデート

- USBに保存したZNB_0270_x64.msiをダブルクリック (64bitの場合)
- USBに保存したZNB_0270.msiをダブルクリック (32bitの場合)
(Application Type(32/64bit)を間違えてインストールしようとするとエラーとなります)
- Install
- パスワード“894129”になります。パスワード入力後ファームウェアの更新が始まります
- Finish



- ファームウェア・アップデートが完了するまで**絶対に電源を切らないでください**

ファームウェア・アップデート後 アプリケーションの起動

